

Använda Roger™ Pass-around i klassrummet

Lathund

roger



Roger Pass-around har utformats för att förbättra samtalen i klassrummet, så att inte bara lärarna utan alla elever kan höras tydligt. Roger Pass-around kan lämnas över från en elev till en annan eller placeras i bordsstället framför en eller två elever.

Standardinställning - användning med röststyrning

Allmän användning

- Slå på enheten genom att hålla in på/av-knappen på sidan av Roger Pass-around i tre sekunder. Indikatorljuset blinkar grönt medan enheten startas.
- Slå av enheten genom att hålla in på/av-knappen på sidan av Roger Pass-around i tre sekunder. Indikatorljuset blinkar grönt tills enheten har slagits av.
- Under laddning, antingen via en USB-sladd eller via Roger Charging Rack, blinkar indikatorljuset grönt och lyser sedan med ett fast grönt sken när laddningen har slutförts.



Före första användningen

- Slå på Roger Pass-around.
- Placera Roger Touchscreen Mic inom 10 cm från Roger Pass-around och tryck på ikonen **Anslut** på Touchscreen Mic.

Daglig användning

Roger Pass-around är helt automatisk och klar att användas när den har anslutits. Eleven behöver bara tala in i den för att höras.

- **Handhållen** – Eleven håller bara mikrofonen nära munnen när han eller hon talar. Indikatorljuset lyser grönt när mikrofonen är aktiv och rösten fångas upp.
- **I bordsstället** – Roger Pass-around kan placeras i sitt stabila och lättviktiga bordsställ. Placera det på bordet framför eleverna.
- Om Roger Pass-around läggs på bordet går den automatiskt in i tyst läge (indikatorljuset blinkar rött) för att undvika att oönskade ljud sänds ut.

Alternativ inställning - användning med Tryck-och-tala

Tryck-och-tala

Med denna inställning krävs att talaren aktiverar Roger Pass-around manuellt vid användning.

- **Handhållen** – Eleven måste trycka på och hålla ned den stora mikrofonknappen på Roger Pass-around. Indikatorljuset lyser grönt när mikrofonen används. På alla andra Roger Pass-around lyser indikatorljuset orange, vilket anger att de är i standbyläge.
- **I bordsstället** – Aktiveras med ett snabbt tryck på mikrofonknappen på Roger Pass-around. När mikrofonen används lyser indikatorljuset grönt. Med ett snabbt tryck på knappen slås mikrofonen av igen.

PHONAK
life is on